spshaus weiterbildung

G120 Hex-Code's für Steuerwort

0 4 7 E

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
					1				1	1	1	1	1	1	

Antrieb **AUS** (W#16#047E)

0 4 7 F

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
					1				1	1	1	1	1	1	1

Antrieb **Ein rechts** (W#16#047F)

0 C 7 F

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
				1	1				1	1	1	1	1	1	1

Antrieb **Ein links** (W#16#0C7F)

0 5 7 E

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
					1		1		1	1	1	1	1	1	

Antrieb **Tippen rechts** (W#16#057E)

0 6 7 E

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
					1	1			1	1	1	1	1	1	

Antrieb **Tippen links** (W#16#067E)

- Profidrive-Standard: EIN / AUS1
- Profidrive-Standard: AUS2
- Profidrive-Standard: AUS3
- Profidrive-Standard: Impuls-Freigabe
- Profidrive-Standard: Hochlaufgeber-Freigabe
- Profidrive-Standard: Hochlaufgeber-Anlauf
- Profidrive-Standard: Sollwert-Freigabe
- Profidrive-Standard: Störungs-Quittierung
- Profidrive-Standard: Tippen mit Jog in Drehrichtung
- Profidrive-Standard: Tippen mit Jog in Gegendrehrichtung
- Profidrive-Standard: Steuerung von AG (SPS)
- Siemens-spezifisch: Reservieren (Umkehr der Drehrichtung)
- Siemens-spezifisch: ---
- Siemens-spezifisch: Motor-Poti höher
- Siemens-spezifisch: Motor-Poti tiefer
- Siemens-spezifisch: Befehls-Datensatz Bit 0